

## Электропривод однооборотный UP 1-A



Типовой номер:	<b>341</b>	
Выключающий момент:	<b>22 до 100</b>	[Nm]
Время полного закр.:	<b>5 до 80</b>	[s/90°]
Рабочий угол:	<b>60° до 360°</b>	
Темпер. окруж. среды:	<b>-25 (-50) до +55</b>	[°C]
Степень защиты:	<b>IP 67</b>	
Рабочее положение:	<b>произвольная</b>	
Масса:	<b>20,5 до 21,5</b>	[kg]

### Стандартное оснащение

- Напряжение питания 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключателя момента
- 2 выключателя положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Электродвигатель с тепловой защитой
- Механическое присоединение ISO 5211 - фланцевое F05/F07
- Жесткие упоры
- Управление вручную

### Добавочное оснащение

- Напряжение питания 3x400 V AC
- Датчик положения:
  - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
  - электронный датчик положения - токовый 4 - 20 мА с/без источника
  - емкостный СРТ 4 - 20 мА, с/без источника

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [rdg@nt-rt.ru](mailto:rdg@nt-rt.ru)  
[www.regada.nt-rt.ru](http://www.regada.nt-rt.ru)